

NOX RXP • P221

NOX RXP

NOX RXP er en modificeret Paradox RTX3 modtager. Med NOX RXP kan du integrere trådløse Paradox bevægelsessensorer, magnetiske kontakter, fjernbetjeninge med mere til NOX Systemet. Kommunikationen etableres over den normale NOX bus.

NOX RXP specifikationer

- NOX interface busmodul
- Max. 50 paradox sendere pr. modtager
- Integreret sabotagekontakt
- Rækkevidde afhænger af sendeenheden



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding (VBUS)	VDC	9.0	15.0	15.5
Strømforbrug ved 15 VDC	mA			56
Operativt temperaturområde	°C	0	25	40
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH			93
Mål (L x B x H)	mm	172 x 155 x 28 (uden antenne)		
Beskyttelsesgrad		IP20		

Terminalforbindelser

Terminal	Rød	Sort	Grøn	Gul	PGM	PGM
Beskrivelse	9 - 15 VDC	GND	NOX BUS A	NOX BUS B	Bruges ikke	Bruges ikke

